



מדריך למשתמש למצלמת Mi Shpere



מקבוצת

HEMILTON

היבואן הרשמי

1 תכולת הערכה

- מצלמת Mi Sphere
- כבל USB
- חצובה
- מדריך הפעלה



2 המצלמה שלך



3 מבוא

1. הפעלה/כיבוי

הפעלה: יש ללחוץ על לחצן 'הפעלה/שינוי מצב'. מחונן מצב התמונה או הווידאו יידלק ומחונן המצב הפעיל הנוכחי יישאר דולק. כיבוי: יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן 'הפעלה/שינוי מצב' עד שמחונן המצב של המצב הפעיל כעת ייכבה.

2. מעבר בין מצב תמונה לוידאו

יש ללחוץ על לחצן 'הפעלה/שינוי מצב' כדי לעבור בין מצב תמונה וידאו. מצב וידאו מוגדר כמצב ברירת המחדל.

3. הקלטת וידאו

מחונן מצב וידאו נדלק באופן קבוע בכחול כאשר מצב וידאו פעיל. יש ללחוץ על לחצן 'צילום/אישור' כדי להתחיל בהקלטה. עם תחילת הקלטה, מחונן מצב וידאו יהבהב באדום. יש ללחוץ שוב על לחצן 'צילום/אישור' להפסקת ההקלטה. מחונן מצב וידאו יהבהב 3 פעמים ויהפוך שוב לכחול קבוע.

4. סרטונים קצרים

במצב וידאו, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן 'צילום/אישור' להקלטת וידאו קצר. מחונן מצב הווידאו יתחיל להבהב באדום. המצלמה תפסיק את ההקלטה באופן אוטומטי לאחר 10 שניות. ניתן לשנות את אורך הסרטון הקצר ביישומון לנייד.

5. צילום תמונות

במצב צילום תמונות, מחונן מצב התמונה יידלק בכחול קבוע. יש ללחוץ על לחצן 'צילום/אישור' לצילום תמונה. מחונן מצב תמונה יהבהב פעם אחת עם כל תמונה שתצולם.

6. איפוס סיסמת Wi-Fi

יש ללחוץ ולהחזיק את לחצן Wi-Fi למשך 5 שניות כדי לאפס את סיסמת ה-Wi-Fi.

7. מחונן סוללה

7.1. המטען אינו מחובר סוללה חלשה: מחונן הסוללה מהבהב באדום.

הסוללה התרוקנה: מחונן הסוללה כבוי.

7.2. המטען מחובר

בטעינה: מחונן הסוללה נדלק באדום קבוע.

כאשר הסוללה מלאה: מחונן הסוללה נדלק בכחול קבוע.

8. מצב המתנה

המצלמה תעבור למצב המתנה אם לא ייעשה בה שימוש למשך 2 דקות. מחונן הסוללה יידלק בכחול ויחל להבהב. יש ללחוץ על כל לחצן שהוא כדי להוציא את המצלמה ממצב המתנה

4 הורדת היישומון

יש לחפש את היישומון "Mi Sphere Camera" חנות היישומים או לסרוק קוד QR זה כדי להוריד את היישומון. יש לסרוק את קוד ה-QR להורדה



Mi Sphere Android



Mi Sphere iOS

5 חיבור המצלמה

- יש להוריד ולהתקין את יישומון הצילום.
- יש ללחוץ על לחצן Wi-Fi במצלמה. מחוון ה-Wi-Fi יחל להבהב בכחול.
- יש לפתוח את היישומון ולהקיש על לחצן המצלמה. מחוון ה-Wi-Fi יפסיק להבהב כאשר יזוהה חיבור.
- סיסמת ברירת המחזל של רשת ה-Wi-Fi במצלמה היא 12345678.

5 תחזוקה

- אין להניח את המצלמה ישירות על-גבי משטחים קשיחים כדי למנוע שריטה של העדשה.
- מצלמת Mi Sphere עברה בדיקות מעבדה מבוקרות המאשרות כי היא עומדת בתקן IP67. משמעות הדבר היא שמצלמת Mi Sphere מוגנת מפני אבק וחשיפה למים בעומק של עד מטר אחד למשך עד שלושים דקות. עם זאת, העמידות של המצלמה למים, לאבק ולנתזים יורדת עם הזמן ולאורך השימוש.

- ביצועי המצלמה עלולים להיות איטיים יותר או שהמצלמה עלולה להיכבות במהלך תנאי מזג אוויר קיצוניים.
- אין להשתמש במצלמה בתנאי טמפרטורה או לחות המשתנים בצורה קיצונית; הדבר עלול לגרום לעיבוי בתוך המצלמה. במקרה של היווצרות עיבוי, יש לפתוח את כיסוי יציאת ה-Mini-USB כדי לאפשר אוורור.

6 מפרט טכני

שם המוצר:	Mi Sphere Camera	דגם:	QJTZ01FJ
ממדים:	78 X 24.03 X 67.4 מ"מ	משקל:	108 ג'
אורך מוקד:	1.43	צמצם:	f/2.0
מתח:	5V=2A	הגנה:	IP67
הספק במצב המתנה:	3.8W	טמפרטורת אחסון:	200C - עד 450C
טמפרטורת הפעלה:	100C - עד 450C	לחות באחסון:	10%-90%
קיבולת הסוללה:	1600mAh	חולוציית תמונה:	עד 6912x3456
חולוציית תמונה:	עד 6912x3456		
זולוציית וידאו:	עד 3456x1728		
קישוריות אלחוטית:	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n במהירות 2.4GHz, Bluetooth 4.0		
אפשרויות הרחבת אחסון:	כרטיס microSD Class 10, 128GB (עד לפחות). יש להשתמש בכרטיסי microSD מסוג U3 להקלטת וידאו ברזולוציה הגבוהה ביותר.		
דרישות מערכת:	iOS 8 או Android 5.0 ומעלה		
מפרט ספק כח:	50/60Hz~100-240		
כניסה:	5V=2A / 9V=2A / 12V=1.5A		
יציאה:	USB-A, QC2.0		
תקנים נתמכים:			

7 אחריות

מכשיר זה נבדק בקפדנות לפני שיווקו לצרכן. לפיכך אנו נותנים אחריות לטיב המוצר לתקופה של 12 חודשים מתאריך הקנייה בכפוף לתנאים הבאים: אחריות זו בתוקף רק בצירוף חשבונית הקנייה. האחריות לא תחול במקרים הבאים: שימוש בלתי נאות, שבר מכל סיבה שהיא, נזק לקוח או במקרה של תיקון שלא באמצעות אחת מתחנות השירות המוסמכות על ידינו והמפורטות בגוף תעודת האחריות. האחריות אינה כוללת: תקלות ונזקים שנגרמו מחדירת נוזלים, תקלות שנגרמו משינוי כלשהו במערכת ההפעלה של המוצר, תקלות ונזקים שנגרמו מחדירת נוזלים, תקלות שנגרמו משינוי כלשהו במערכת ההפעלה של המוצר, נזק מכל סוג, צבע (ובכלל זה שריטות וקילופים), חלקי פלסטיק או מתכת של המוצר, חלקי גומי, נזק לשקעי מתח וכרטיס זיכרון, שימוש במתאם חשמל שונה מהמצוין בהוראות השימוש.

לידיעתך:

1. אחריות על המוצר הינה ל-12 חודשים.
2. האחריות על המוצר תבוטל במידה וגורם שלישי טיפל במוצר ללא אישורנו בכתב.
3. זמן טיפול במעבדה הינו בין 10-14 ימי עסקים - מסירת המוצר למרכז שירות הינו על אחריות הלקוח ועל חשבוננו.

מקבוצת
HEMILTON
היבואן הרשמי



רשימת נקודות שירות מפורטת באתר www.mi-il.co.il
שלח לנו דוא"ל לכתובת: supportmi@hemilton.co.il

היצרן: Xiaomi Communications Co., Ltd
.Beijing Fengjing Technology Co.,Ltd
Shijingshan Distict, Beijing, China Online
Made in china

היבואן: המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ, האופה 8, מודיעין, 08-6852114